Технические условия для подключения вновь построенного садового дома или для возобновления подачи электроэнергии на участок.

1.Точкой балансового разграничения (ТБР) и эксплутационной ответственности является ближайшая к садовому дому опора СНТ «Лотос».

2.От ТБР до вводного устройства (ВУ) установленного на стене строения прокладывается ВЛ 2*16 СИП.

3.СИП крепится к опоре и стене строения при помощи анкерных зажимов и крюка.

4.Вводное устройство на стене строения, номиналом не более 16А ,устанавливается в герметичный бокс классом защиты не менее IP 54.

5.ВУ устанавливается на высоте не менее чем 1.8 метра от земли

6.Провод от ВУ до счётчика прокладывается по возможности максимально открыто (в гофре, кабель-канале), не должен иметь скруток, разрывов, автоматов, стабилизаторов и других элетроприборов и устройств до клемм счётчика.

7.Сечение провода от ВУ до счетчика должно быть : медь- не менее чем 3*2.5,алюминий- не менее 3*4.

8.Прибор учёта должен быть с действующим МПИ (межповерочным интервалом) и классом точности 2,0 или 1,0 (все эти данные указаны в паспорте счётчика).

9.Прибор учёта устанавливается внутри строения или снаружи на высоте удобной для снятия показаний.

10.В случая установки прибора учёта снаружи строения, последний должен быть установлен в герметичный бокс классом защиты не менее IP 54

Одобрено решением правления № 57 от 3 июля 2016 года